

AR16

Quick Reference

AOR AR16 Quick Reference

メモリスキャンモード	SC/SE
メモリバンク選択	BANK または BANK+DIAL
メモリスキャン開始	START
スキャン方向反転	FUNC+START
スキップチャンネル登録	PASS
スキップチャンネル解除	SET を押す MEMO PAS を選択 FUNC+DIAL でチャンネルを選択 PASS を押すと解除
スキップチャンネル全解除	SET を押す MEMO P ALL を選択 PASS を押すと全解除
全バンク連結スキャン ON/OFF	FUNC+BANK
メモリチャンネル登録 SC/SEを押すと 登録操作キャンセル	サーチモードで周波数を合わせる FUNC+SC/SE を押す DIAL で登録する バンク、チャンネルを選択 FUNC+SC/SE を押すと登録 長いピープ音で登録完了
メモリチャンネル削除	メモリーモードで削除したい チャンネルを選択 SET を押す MEMO clr を選択 FUNC+DIAL 回転で削除
メモリチャンネル全削除	SC/SE を押しメモリーモードにする SET を押し DIAL で MEMO ALL clr を選択 FUNC+DIAL 回転で全削除

セットアップメニュー	すべてSETを押してから DIALで機能選択
キーロック	Loc off または Loc on を選択 FUNC+DIAL で ON/OFF を選択
ピープ音	BE on または BE off を選択 FUNC+DIAL で ON/OFF を選択
ディレイ/ホールドモード	DE ON または DE OFF または HO を選択 FUNC+DIAL で選択 DE ON 信号がなくなってから2秒後にスキャン再開 DE OFF 信号がなくなるとすぐにスキャン再開 HO スキャンを再開しない
バッテリーセーブ	SV OFF を選択 FUNC + DIAL で選択 セーブ時間 1: 300ms 3: 500ms 6: 1sec
オートパワーオフ OFF/30min/60min	AUP OFF を選択 FUNC+DIAL で選択
秘話解読モード	SS OFF を選択 FUNC+DIALで選択(OFF/01-15)

共通操作

音声モニター スケルチ一時OFF	MONI
スケルチ AUTO/OFF切替	FUNC+MONI
バックライト	LAMP
バックライト連続点灯	FUNC+LAMP

サーチ/VFOモード	SC/SE
周波数ステップ	SET を押す DIAL で S を選択 FUNC+DIAL でステップを選択
1MHzステップ	FUNC+DIAL
モード選択	SET を押す DIAL でモード表示を選択 FUNC+DIAL でモードを選択
サーチバンク選択	BANK または BANK+DIAL
サーチ開始	START
サーチ方向反転	FUNC + START
スキップ周波数登録	PASS
スキップ周波数解除	SET を押す DIAL で SE PAS を選択 FUNC+DIAL で周波数を選択 PASS を押すと解除
スキップ周波数全解除	SET を押す DIAL で SE P ALL を選択 FUNC+PASS を押すと全解除

RS-232Cモード・・・・・・・ **SET**を押しながら電源ON

送信改造

サーチモードで430MHz帯を表示させ電源OFF
STARTを押しながら電源ON
送信範囲は430～449MHzくらいで、出力は10mW程度
STARTボタンでPTT